## PD22

Szafa wiszaca 15U (600x600)

Panel rozdzielczy 19??/1U-50RJ (Tel.)
Panel rozdzielczy 19"/1U-24RJ
Panel rozdzielczy 19"/1U-24RJ
Plyta czolowa z prowadnicami kabla 19"/1U
Panel rozdzielczy 19"/1U-24RJ
Panel rozdzielczy 19"/1U-24RJ IP CCTV

Plyta czolowa z prowadnicami kabla 19"/1U
Gigabit Switch, 48G-PoE+-Port 1000BASE-T + 4 Combo G (RJ-45/SFP)
Plyta czolowa z prowadnicami kabla 19"/1U
Panel 19"/1U z frontem 12xLC/PC duplex
Listwa zasilająca 19" 9x230V z wyłącznikiem i filtrem przeciwzakłóceniowym

Do sieciegi zewnetrznej telefonicznej, UTKSYekw 21x0,5, do ZPD 4x4/UTP kat.6A
Przyłącze40x4/UTP kat.6A do GPD 4x4/UTP kat.6A
Przyłącze 4x4/UTP kat.6A
Do ZPD i GPD 2xCU 4J6

K-1 K-2 K-3 K-4

Stanowiska podglądowe w postaci komputera „All-in-one" w pom. 1170, 1176 i 087

LAN

LAN

Rejestratory sieciowe CCTV IP HD umieścić w istn. ZPD pom.032

## Linie dźwiękowego systemu ostrzegawczego

HTKSH PH90 1x2x1,8 Linia 1 L1/1 L1/2 L1/3 L1/4 L1/5 L1/6 L1/7 L1/8 L1/9 L1/10 — 1,5W — 55,5W

HTKSH PH90 1x2x1,8 Linia 2 L2/1 L2/2 L2/3 L2/4 L2/5 L2/6 L2/7 L2/8 L2/9 L2/10 — 60W

HTKSH PH90 1x2x1,4 Linia 3 L3/1 L3/2 L3/3 L3/4 L3/5 — 30W

HTKSH PH90 1x2x1,4 Linia 4 L4/1 L4/2 L4/3 L4/4 L4/5 — 30W

## System kontroli dostępu

do centrali KD — FTP 4x0x5

niski parter korytarz — FTP 4x0x5 — sterownik — dźwig 7,10

wysoki parter korytarz — FTP 4x0x5 — sterownik — dźwig 7,10

I piętro pom. 1170 — FTP 4x0x5 — sterownik — dźwig 7,10

I piętro pom. 1170 — FTP 4x0x5 — YKSY 1x2x0,5 — 4W2x1 — kl. sch. 2, 1102 / wejście do 1181A / wejście do 1181 / kl. schodowa

Rewizja 1: Dodano sygnalizatory akustyczne sytemu SSP

## Instalacja przyzywowa

P.ROZG. — YKSY 3x2x0,5 — 11171,1174,1175,1177 FEH, B FIM, FIM, FAP

P.ROZG. — YDY 2x2,5mm2 — RP TR – 63VA 230/24V — 230V

1177 FEH(2) — YKSY 3x2x0,5 — 1177A/1177 FIM — FAP+STK 1177 — FAP(P) 1177A

1175 FEH(2) — YKSY 3x2x0,5 — 1175 FIM — FAP+STK 233 — FAP(P) 1175

1174 FEH(2) — YKSY 3x2x0,5 — 1174A/1174 FIM — FAP+STK 1174 — FAP(P) 1174A

1171 FEH(2) — YKSY 3x2x0,5 — 1171A/1171 FIM — FAP+STK 238 (3x) — FAP(P) 1171A

MONTAŻ W PUSZKACH Ø=60mm, Z WKRĘTAMI, REZYSTORY W ZESTAWIE Z KASOWNIKIEM, ZWORKI W KASOWNIKU ROZEJŚCIYĆ, ZWORKI W FAP... USTAWIĆ W POZYCJI "B", NIE ZAMIENIAĆ L1 Z L2, FAP3002 INSTALOWAĆ NA WYSOKOŚCI OK. 2m, SPOSÓB MONTAŻU MODUŁU FAP3010 UZGODNIĆ Z PRODUCENTEM ZESTAWÓW NAGŁOŚNIOWYCH

## System sygnalizacji pożaru

CSP

L3 — YnTKSYekw 1x2x0,8 — HTKSHekw 1x2x0,8 PH90 — 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 — M M M M M M — S2 S1

L2 — YnTKSYekw 1x2x0,8 — 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12

L1 — YnTKSYekw 1x2x0,8 — HTKSHekw 1x2x0,8 PH90 — 1/55 1/56 1/57 1/58 1/59 1/60 1/61 1/62 — M M M M M M M M

1/54 1/53 1/52 1/51 1/50 1/49 1/48 1/47 1/46 1/45 1/44 1/43 1/42 1/41 1/40 1/39 1/38 1/37 1/36 1/35 1/34 1/33 1/32 1/31 1/30 1/29 1/28

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27

## LEGENDA:

- L2 — Gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45
- IP — Kamera kopułkowa
- 01 FAP+STK — FAP3010 + STK11 - MODUŁ MANIPULATORA + MANIPULATOR GRUSZKOWY
- 05 FAP(P) — FAP3002 - WŁĄCZNIK POCIĄGANY
- 01 FEH(2) — FEH1002 - KASOWNIK 2-PĘTLOWY
- 01 FEH — FEH1001 - KASOWNIK 1-PĘTLOWY
- 31/32 FIM — FIM1000 - LAMPKA CZERWONA
- 08 FEH — FEH2001 - SYGNALIZATOR
- B FIM — FIM1100 - BUCZEK
- FIM — FIM1300 - NUMERATOR
- FAP — FAP 2001 - PRZYCISK Z LAMPKĄ
- RP TR — TRANSFORMATOR - 63VA 230/24V
- Czytnik zbliżeniowy KD
- Kontroler drzwi
- Czujka magnetyczna
- Elektrozaczep
- Przycisk wyjścia
- Przycisk wyjścia ewakuacyjnego
- Czujka optyczna
- Czujka optyczna powyżej sufitu podwieszanego ze wskaźnikiem zadziałania
- Czujka optyczno-termiczna
- Przycisk ROP
- M — Moduł kontrolno-sterujący
- Głośnik ścienny DSO
- Głośnik sufitowy DSO

nazwa:

# Remont i przebudowa części pierwszego piętra budynku 1A i budynku 1C Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu pod potrzeby Oddziału Położniczego oraz Traktu Porodowego. I Etap - Trakt Porodowy

inwestor:

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU
UL. KRÓLEWIECKA 146
82-300 ELBLĄG


biuro projektów:

WK ARCHITEKCI SP. Z.O.O. SP.K.
ul. Zdobywców Monte Cassino 23, 60-695
Poznań Telefon 04861/ 6232 940
Fax. 04861/ 6232 941
E-Mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: http://www.wk-architekci.pl


schemat sytuacyjny:

branża: **NISKOPRĄDOWA**

faza: **Projekt wykonawczy**


główny projektant:
mgr inż. arch. P.Wandachowicz
Upr. bud nr 7131/30/P/2003

projektował:
tech. Mariusz Sanewski
Upr. bud. nr WKP/0301/ZOTP/06

sprawdził:
inż. Piotr Skrzypczak
Upr. bud. nr 245/PW/93


rysunek: **Schemat instalacji niskoprądowych**

data: 2018.08

skala: -

nr rysunku: **EN.07**